

DEL 410RGBWA COMPACT PAR



【仕様】

電源 :	電圧 :	AC100-240V 50/60Hz
	消費電力 :	最大 60W
LED :		10W 5in1 RGBWA ×4 発 / 15 度
コネクタ類 :	電源 :	ノイトリックパワコン IN/OUT
	DMX :	ノイトリック XLR3Pin IN/OUT
制御 :		サウンドアクティブ オートプログラム マスター/スレーブ DMX1/2/7/9ch
外観 :		IP20 (屋内仕様) 182×138×250mm 1.8kg アルミダイキャスト筐体
特徴 :		小型・コンパクトながら R/G/B、アンバー色、ホワイト色を搭載した 5in1LED。

DEL LED

DEL 410RGBWA COMPACT PAR

【本体モード】

ADDR	001-512	DMX スタートアドレス
AUTO	Au01-Au20	1-19 種類のオートプログラム。 Au20 は、全種類のループプログラム。
SPED	0-31	プログラムスピード
SLAV	SLA	マスター/スレーブ切替
CHMD	CH1	DMX モード Ch1
	CH2	DMX モード Ch2
	CH7	DMX モード Ch7
	CH9	DMX モード Ch9
SENS	Off-99	サウンドセンシビティ
SOUND	Sou1	カラーチェンジ
	Sou2	カラーフラッシュ
MAST	On/Off	マスターシグナルのオープン/クローズ
ALLC	0-100	LED グランドディマー
RED	0-100	LED ディマー：赤
GREEN	0-100	LED ディマー：緑
BLUE	0-100	LED ディマー：青
WHITE	0-100	LED ディマー：白
AMBER	0-100	LED ディマー：アンバー
LED	ON-120	LED ディスプレイの常時 ON、および 30/60/90/120 秒後の消灯。
TEST	OFF-5	テストパターン
DISP		LED ディスプレイの上下反転
VER		ファームウェアバージョン
RSET		リセットモード
UPDA		ソフトウェアアップデート
SIGN	ON/OFF	DMX 信号 OFF 時の信号継続/ブラックアウト
COLOR		カラーセレクト
TEMP		システム温度

DEL LED

DEL 410RGBWA COMPACT PAR

【DMX パラメータ】1/2/7/9ch の全 4 種類。

●1ch モード

ch1 0-255 36 種類のカラーマクロ設定

●2ch モード

ch1 0-255 36 種類のカラーマクロ設定

ch2 0-255 ディマー

●7ch モード

ch1 0-255 赤ディマー

ch2 0-255 緑ディマー

ch3 0-255 青ディマー

ch4 0-255 白ディマー

ch5 0-255 アンバーディマー

ch6 0-255 グランドディマー

ch7 0-255 ストロボ

●9ch モード

ch1 0-255 赤ディマー

ch2 0-255 緑ディマー

ch3 0-255 青ディマー

ch4 0-255 白ディマー

ch5 0-255 アンバーディマー

ch6 0-255 グランドディマー

ch7 0-255 ストロボ

ch8 スペシャルファンクション

0-9 LED フラッシュ 1

10-19 オートディミング 1

20-29 オートディミング 2

30-39 オートディミング 3

40-49 カラーチェンジ 1

50-59 カラーチェンジ 2

60-69 カラーシフト 1

70-79 カラーシフト 2

80-89 カラーフラッシュ 1

90-99 カラーチェンジ 3

100-109 カラーチェンジ 4

DEL LED

DEL 410RGBWA COMPACT PAR

	110-119	カラーチェンジ 5
	120-129	カラーチェンジ 6
	130-139	LED フラッシュ 2
	140-149	カラーシフト 3
	150-159	カラーシフト 4
	160-169	カラーシフト 5
	170-179	カラーシフト 6
	180-189	カラーシフト 7
	190-199	カラーシフト 8
	200-209	カラーシフト 9
	210-219	カラーシフト 10
	220-229	カラーシフト 11
	230-239	オールプログラム
	240-255	カラーチェンジ (サウンドアクティブ)
ch9	0-127	カラーチェンジ (サウンドアクティブ)
	128-255	カラーフラッシュ (サウンドアクティブ)